



DEPAEPE

HD2000 Urgence

4 versions - 3 coloris



- **Urgence 1** (appel au décroché d'un numéro pré-programmé)
Référence : PA300R/C/A
- **Urgence 2** (2 numéros d'appel, 2 boutons mémoire)
Référence : PA400R/C/A
- **Urgence 3** (3 numéros d'appel, 3 boutons mémoire)
Référence : PA500R/C/A
- **Urgence à clavier** (appel au décroché d'un numéro pré-programmé, suivi de l'accès possible au clavier pour composer un code d'identification)
Référence : PA600R/C/A

existent en **Rouge**, **Blanc** ou **Anthracite**

Description

Destiné à donner instantanément accès à 1, 2, ou 3 numéros mémorisés, le poste mural HD2000 Urgence est un auxiliaire incontournable dans les domaines de la sécurité et des services. Il fonctionne sans alimentation et utilise la technologie **EEPROM** pour sauvegarder le ou les numéros mémorisés afin d'assurer un bon fonctionnement même s'il a été déconnecté de la ligne.

- La **reprogrammation est accessible, sans ouverture du boîtier**, mais par précaution, un **système anti-piratage** évite la déprogrammation involontaire ou intentionnelle.
- Un système **anti-vol mural** limite les risques dans les locaux non surveillés ou très fréquentés.
- La **sonnerie** est réglable **mais ne peut être désactivée**, et **2 voyants lumineux** situés de part et d'autre du combiné aident à l'identification du poste appelé.
- La **programmation, accessible par code**, permet de configurer au besoin des paramètres comme la limitation de durée de communication ou l'interdiction de composer certains digits.
- En option, un **kit mobile** composé d'un socle incliné lesté et de 2 doigts de maintien spécifique permet d'utiliser le HD2000 en poste mobile sur bureaux, comptoirs, ...

Applications

- **Sécurité des secteurs publics, privés ou industriels**: accès automatique aux services de police, pompiers, gardiennage, etc...
- **Services et tourisme**: location de voitures, réservation d'hôtels, appel taxi, services de renseignements, services bancaires, consultation allocataire Pôle emploi, assurance maladie, ...
- **Ascenseurs**: appel en cas de panne ou d'incident.
- **Grande distribution, commerce**: consultation produits, prix, références ou services.



HD2000 Urgence

Caractéristiques

- Numérotation mixte DC - FV
- 2 voyants d'appel lumineux
- Sauvegarde mémoire sur EEPROM (durée de vie quasi illimitée)
- Capacité mémoire: 23 digits maximum (y compris *, #, R ou Pause)
- Réglage sonnerie (fort - moyen - faible)
- Kit d'installation mobile en option
- Coloris: rouge, blanc ou anthracite
- Dimensions: 235 x 73 x 72 mm
- Poids: 0,55 kg



HD2000 Urgence 1

Appel automatique d'un numéro pré-programmé au décroché du combiné, à l'exception d'un décroché durant une sonnerie d'appel: la réponse à un appel ne déclenche pas l'envoi simultané de la numérotation.

HD2000 Urgence 2

Choix de 2 numéros d'appel par appui sur boutons mémoire après avoir décroché le combiné.

HD2000 Urgence 3

Choix de 3 numéros d'appel par appui sur boutons mémoire après avoir décroché le combiné.

HD2000 Urgence à clavier

Appel automatique d'un numéro pré-programmé au décroché du combiné, suivi de l'accès possible à la composition d'un code d'identification à l'aide du clavier.



Découvrez aussi
HD2000



HD2000 Urgence 3
avec option kit mobile



DEPAEPE NC

3 Rue du Groupe Manouchian | 78990 ELANCOURT - France
Tél.: +33 (0) 1 30 25 81 60 | Fax: +33 (0) 1 39 98 61 24

www.depaepe.com | © Copyright DEPAEPE NC. Reproduction interdite. Photos non contractuelles.

DEPAEPE NC se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations, nationales ou internationales

